

# Luci di Natale con Arduino

A natale ho rispolveratoo un vecchio script messo insieme da alcune altre esperienze con Arduino ed è venuto fuori uno script adatto al Natale con una decina di LED che realizzano diversi andamenti ; KITT lampeggio pari e dispari e all'unisono:

 [lucinatale10](#)

```
/*
Name: arrLEDas.ino
Created: 23/04/2018 21:31:40
Author: Utente Microsoft
*/
// the setup function runs once when you press reset or power the board
int A = 2;
int B = 3;
int C = 4;
int D = 5;
int E = 6;
int F = 7;
int G = 8;
int H = 9;
int I= 10;
int L = 11;
int arrLED[10] = { A, B, C, D, E, F, G, H, I, L };
int x = 1;
int y = 1;
int z = 1;

void setup() {
int i;
for (i = 0; i<10; i++)
{
pinMode(arrLED[i], OUTPUT);
}
}

// the loop function runs over and over again until power down or reset
```

```
void loop() {  
    //LED accesi e spenti 5 volte  
    if (x <= 5) {  
        int j;  
        for (j = 0; j < 10; j++)  
        {  
            digitalWrite(arrLED[j], HIGH);  
        }  
        delay(400);  
  
        int k;  
        for (k = 0; k < 10; k++)  
        {  
            digitalWrite(arrLED[k], LOW);  
        }  
  
        delay(400);  
        x++;  
    }  
    //KITT per 3 volte  
    if(x>5 && y<=3) {  
        int ii;  
        for (ii = 0; ii<10; ii++)  
        {  
            digitalWrite(arrLED[ii], HIGH);  
            delay(50);  
            digitalWrite(arrLED[ii], LOW);  
            delay(100);  
        }  
        int jj;  
        for (jj = 10; jj >= 0; jj--)  
        {  
            digitalWrite(arrLED[jj], HIGH);  
            delay(50);  
            digitalWrite(arrLED[jj], LOW);  
            delay(100);  
        }  
        y++;  
    }  
  
    //lampeggio LED dipari-pari 5 volte  
    if(x>5 && y>3 && z<=5) {  
        int jjj;  
        for (jjj = 0; jjj<10; jjj = jjj + 2)  
        {  
            digitalWrite(arrLED[jjj], HIGH);  
            digitalWrite(arrLED[jjj + 1], LOW);  
        }  
        delay(400);  
        int kkk;
```

```
for (kkk = 0; kkk<10; kkk = kkk + 2)
{
digitalWrite(arrLED[kkk], LOW);
digitalWrite(arrLED[kkk + 1], HIGH);
}

delay(400);
z++;
}

if (x > 5 && y > 3 && z > 5)

{
int t;
for (t = 0; t < 10; t++)
{
digitalWrite(arrLED[t], HIGH);
}
delay(400);

int tt;
for (tt = 0; tt < 10; tt++)
{
digitalWrite(arrLED[tt], LOW);
}

delay(400);

}
```